

SLICE CIRCLE mit SENSOR Funktion

Artikel	Typ	Farbe	Technik	Masse	Sensor	Preis	RG
S40-30060-270S	SLICE CIRCLE III	silber	18W 1120lm 3000°K CRI80	Ø270mm H43mm	HF-Sensor	189.00	09_S1
S40-30061-270S	SLICE CIRCLE III	silber	18W 1150lm 4000°K CRI80	Ø270mm H43mm	HF-Sensor	189.00	09_S1
S40-30060-271S	SLICE CIRCLE III	weiss	18W 1120lm 3000°K CRI80	Ø270mm H43mm	HF-Sensor	189.00	09_S1
S40-30061-271S	SLICE CIRCLE III	weiss	18W 1150lm 4000°K CRI80	Ø270mm H43mm	HF-Sensor	189.00	09_S1
S40-30060-271NOT+S	SLICE CIRCLE III	weiss	29W 1850lm 3000°K CRI80	Ø270mm H43mm	NOT 1h + Sensor	349.00	09_S1



Der HF-Sensor ist ein aktiver hochfrequenz Bewegungssensor! Er sendet hochfrequente magnetische Wellen aus (5.8 GHz) und empfängt deren Echo.

Somit werden kleinste Bewegungen im Erfassungsbereich detektiert und die Leuchte schaltet ein. Eine Erfassung durch dünne Wände, Glasscheiben und Türen ist möglich!

Der Sensor kann über DIP-Schalter wie gewünscht eingestellt werden. Es stehen folgende Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Distanz

Nummer	1	2	3
minimal	0	0	0
mittel	1	0	0
maximal	1	1	1
minimal.	1.0 - 2.0 m		
mittel	2.5 - 3.5 m		
maximal	4.5 - 5.5 m		

Zeit

Nummer	4	5	6
5 sek.	0	0	0
30 sek.	0	0	1
2 min.	0	1	0
5 min.	0	1	1
10 min.	1	0	1
24 h	1	1	1

Dämmerung

Nummer	7	8	9
OFF	0	0	0
10 lux	0	0	1
20 lux	0	1	0
50 lux	0	1	1
200 lux	1	0	1
500 lux	1	1	1